Registrierung einer Firma im Giro-e User-Interface mit statischen Ladekarten



1. Registrierung:

Die Firma XY nimmt im User-Interface die Registrierung vor über https://giro-e.de/register



2. Zugangsmedium hinterlegen:

Bitte hier auf die Bankkarte klicken.



Registrierung: Zugangsmedium

BANKKARTE HINZUFÜGEN

Um eine Bankkarte hinzuzufügen benötigen Sie den Autorisierungs-Code vom Kontoauszug eines Ladevorgangs oder Photos von Vorder- und Rückseite der Bankkarte.

3. Bankkarte hinzufügen:

Da hier ein Foto der Bankkarte gefordert ist, reicht uns die Firma stattdessen das Briefpapier mit aufgedruckter IBAN und Firmenadresse ein. Seite 1 Adresse der Firma, Seite 2 IBAN der Firma.



4. Rechnungsadresse hinterlegen:



5. Neues Zugangsmedium hinterlegen (statische Ladekarte)

In diesen Account werden dann die einzelnen statischen Ladekarten hinterlegt. Dazu die Karte einmal vor die Säule halten, den Auth-Code am Ende des Links notieren (www.giro-e.de/neu/ABCD), dann in Giro-e als User anmelden, auf https://giro-e.de/tokens gehen und dort über [+] die neue Karte anlegen, Namen (des Fahrers oder Autos eintragen) und Auth-Code übernehmen. Fertig.

